

JABSCO

62022-4-SERİSİ 62040-4 SERİSİ
62026-4-SERİSİ 62042-4 SERİSİ

5",7" VE 8" ELEKTRİKLİ UZAKTAN KUMANDALI PROJEKTÖRLER ÖZELLİKLER

- Tüm hareketli kontrol üniteleri projektör gövdesinin içine gizlenmiştir.
- Yatay ve dikey hareket için tek kumandanın kontrol.
- Kesin ışık huzme kontrolü için çift kademeli hız ayarı
- Tek kumandanın açma-kapama ve yaygın ışık/spot ışık seçeneği. (spot ışık sadece 7" ve 8" modellerindedir)
- Kendi markasına ait debriyaj-matik özelliği sayesinde hareketli projektör kafasını aşırı yüklemelere karşı korumaya alır. Durma limitindeki son noktaya dayanmış halde uzun süreli kullanımda bile kolay kolay zarar görmez.
- Dahili fren sistemi sayesinde ışık huzmesini istenilen hedef üzerinde sabitler.
- Açma/kapama, spot ışık/yaygın ışık düğmesi, çift kademeli hız kontrol düğmesi ve tek tuştan dikey ve yatay hareket kontrollerini üzerinde barındıran kontrol ile beraber satışa sunulur.

Model no	voltaj	Kafa	Kaide	Ampul tipi	Mum ışık güç
62022-4002	12	Pirinç	Çinko	5"spot/yaygın	150,000
62026-4002	12	Pirinç	Pirinç	5"spot/yaygın	150,000
62040-4002	12	Pirinç	Pirinç	7"spot/yaygın	230,000
62040-4006	24	Pirinç	Pirinç	7" spot	230,000
62042-4006	24	Pirinç	Pirinç	8" spot	500,000

ELEKTRİK KABLOSU LİSTESİ

ÜRÜN NUMARASI	AÇIKLAMA
43990-0013	3 METRE KABLO TAKIMI
43990-0014	4,5 METRE KABLO TAKIMI
43990-0015	7,5 METRE KABLO TAKIMI
43990-0016	10,5 METRE KABLO TAKIMI
67294-0000	15 METRE KANGAL KABLO

KUMANDALAR

ÜRÜN NUMARASI	AÇIKLAMA
43670-0003	12 VOLT ANA KUMANDA
43670-0004	12 VOLT 2. İSTASYON İÇİN KUMANDA TAKIMI
60070-0000	24 VOLT ANA KUMANDA
18753-0335	24 VOLT 2. İSTASYON İÇİN KUMANDA TAKIMI

PROJEKTÖRÜN MONTAJI

Kendinize ait olan projektörün kaide montaj ölçülerini orijinal prospektüsünüzün en arka sayfasından saptayınız. Projektörünüzü ayak altındaki ok işaretinin en çok kullanmak istediğiniz yöne (Genellikle Pruvaya) baktığından emin olacak şekilde montajını yapınız. Vida deliklerini tespit ederek kaidenin orta kısmına da tesisat kabloları için 28mm.'lik bir delik açınız. Tesisat kablolarının kumandaya kadar ulaşacağı yol üzerinde bulunan bölmelerde ve yangın duvarlarında gerekli kablo deliklerini de açınız. Kaidenin altındaki conta merkez deliğinin karşısına gelen 28mm.lik delikten kabloyu indirerek; projektörünüzü tespit ediniz.

Kolay montaj için size ürününüz ile beraber verilen kablolar fişli olarak verilmişlerdir.

(8" HARİÇ)

KUMANDA PANELİ MONTAJI

43670-0003 12 VOLT VE 60070-0000 24 VOLT

Ana kumandanız için dümen mahallinizde, dümene yakın olup rahat kullanıma uygun bir şekilde yararlanabileceğiniz, bir yer tespit edin. Kumandanızı yatay, dikey ve hatta eğimi bulunan panellere monte edebilirsiniz.

- 1- Kumanda panelinizin monte edileceği yere 67mm. çapında bir delik açınız.
- 2- + ve - elektrik besleme kablolarını kumanda için seçilen noktaya uzatın. Bu kablolar kullanıcı tarafından temin edilir. (5 metreyi geçmeyen kablo boylarında 1,5mm², 10 metreye kadar 2,5mm² kullanınız.
- 3- Verilen 2 adet fişi, getirilen kablo uçlarına presleyin. (Büyük fiş +, küçük fiş - uca preslenir.)
- 4- Kabloları kumanda için açılan deliğin arkasından geçirerek fişleri yerine takın.
- 5- Su geçirmez mastik kullanarak kumandayı yerine oturtun.
- 6- Verilen vidaları kullanarak yerine tespit edin.

DEVRELERİN KORUNMASI

Kumandanız 2 adet otomotiv tipi yassı sigorta içermektedir. Birincisi 10 amperlik olup atom ampulünüzün devresini, diğeri ise 3 amperlik olup projektör motorlarınızın devresini korur. Sigortalarınızı değiştirmek gerektiği zaman, basitçe kumandanızın üzerinde bulunan sigortalarınızın koruyucu kapaklarını çekerek çıkartın ve sigortanızı yenisi ile değiştirin.

OPSİYONEL 2. İSTASYON MONTAJI:

Projektörün 2. bir noktadan daha kumanda edilmesi isteniyorsa, bu durumda 12 Volt için 43670-0004 numaralı 2. istasyon kitini, 24 Volt için 18753-0335 numaralı 2. istasyon kitini alınız. Bu kit, ana kumanda şalterinin eşi olan bir şalter ile ayrı bir panele monte edilmiş olan selektör şalterleri ve ara bağlantı kablo takımından oluşur.

1. Selektör paneli için 51 x 35 mm yatay boyutlarında bir yeri delerek hazırlayınız. Bu yer, yakınındaki kumanda şalterine en fazla 30 cm uzaklıkta olmalıdır.
2. İkinci kumandaya gidecek fişli kabloyu (ayrı satılır) selektörden 2. kumandaya çekiniz.
3. Selektör çıkışındaki uygun fişe projektörden gelen kabloyu; üst kumandadan gelen kabloyu selektörün „Flybridge“işareti kablosuna; alt kumanda şalterine de „Lower“ yazılı kabloya takınız.
4. Devre şemasındaki bağlantılarla yapıları karşılaştırıp işi kontrol ediniz.
5. Su geçirmez mastik ve verilen vidaları kullanarak selektör ve kumandaları tespit ediniz.

PROBLEM ÇÖZÜMLERİ:

Tüm projektörlerimiz tam ve eksiksiz; olarak paketlenmelerinden önce kontrol edilmişlerdir ve belirli kullanımlar dahilinde garanti kapsamındadırlar. Eğer projektörünüz düzgün olarak çalışmıyor ise ; **AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROBLEM ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE GEÇMEDEN ÖNCE, SİGORTALARINIZI VE KABLO BAĞLANTILARINIZI KONTROL EDİNİZ.**

Problem: Kontrol düğmesi tüm yönlerde istenilenin tam ters istikametinde çalışıyor.

Çözümü: Elektrik bağlama talimatlarına bakınız.

Problem: Projektör, istenilen 4 farklı yönün sadece 3 adedine hareket ediyor.

Çözümü: a- Bağlama fişlerini kontrol edin

b- Kumandanızı değiştirin

c- Eğer problem devam ediyor ise satın aldığımız ITT JABSCO bayisi veya distribütörü ile

temasa geciniz.

Problem: Kısık ışık (düşük voltaj)

Çözümü: a- Güç kaynağındaki voltaj kontrol ediniz.

b- Kablo kullanım listenizdeki doğru metraj ve doğru kalınlığın; uygulanıp uygulanmamış olduğunu kontrol ediniz.

c- Bağlantıların temiz, sıkı ve oksitsiz olduğunu kontrol ediniz.

Problem: Ampul yanıyor fakat farklı yönlere dönmüyor / farklı yönlere dönüyor fakat ampul yanmıyor

Çözümü: a- Kumanda panelinizin üzerindeki sigortaları kontrol ediniz. b- Ampulu kontrol ediniz.

ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden itibaren iki yıl süre ile garantilidir. Faturanız garanti belgenizdir. Dikkatle saklayınız.

ITT JABSCO

ITT JABSCO ITT JABSCO ITT FLUID PRODUCTS NHK Jabsco Co Ltd. JABSCO
GmbH

ABD İngiltere Kanada Japonya Almanya

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

SUAT KARAOSMAN-DİZEL

Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Elmadağ Cad. 57 Elmadağ 34373 İstanbul

Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92 E posta: info@suatkaraosman.com

www.suatkaraosman.com

www.suatkaraosman.com.tr