

JABSCO 45960 serisi HALOJEN GÖMME PROJEKTÖRLER



Özellikler:

- Atom halojen ampul
- Ağır hizmet aşınmaya ve çürümeye dayanıklı malzemeden üretim
- Profesyonel gömme tasarım
- Düşük amperaj tüketimi
- Kolay açı ayarlama özelliği
- Güverte altı uygulamalarında göze parlamaz
- Göz seviyesi altı uygulamalar için yaygın, yüksek montajlar için trapezoid hüzmeli olmak üzere 2 farklı model seçeneği

Voltaj: 12Vdc

Amper: 3.8

Watt: 50

Ampul numarası: 18753-0351 yaygın hüzmeli
18753-0352 trapezoid hüzmeli

Paket Ağırlığı: 2,5lb (1,1kg)

Modeller:

- 45960-0000 – Trapezoid hüzmeli model
- 45960-0001 – Yaygın hüzmeli model

Montaj :

Teknenizin gövdesinde ürününüzün monte edileceği yeri belirleyin

1- Size verilen montaj şablonunu belirlediğiniz yere bant ile yapıştırın.

2- Montajı yaparken kesiceğiniz bölgenin araka tarafını, kesim sırasında herhangi bir zarara yol açmamak için önceden kontrol ediniz.

Not: ürününüzün montajı için en az 10,1cm lik bir kesim boşluğu yaratmanız gerekecektir.

3- Deliği; kalın siyah çizgilerden keserek oluşturunuz.

Not: Matkap kullanıp montaj vidalarının deliklerini açarken kesinlikle ürününüzün üzerinden çalışmayınız. Bu durumda alet titreşimi lambanızda kalıcı bir hasara yol açabilir.

4- Lambanızın kulakları ile yapışacak yüzey arasına kaliteli bir izolasyon macunu sürerek, lambanızı deliğe yerleştiriniz. 6 adet bağlama vidasını karşılıklı olarak sıkarak kulakların yüzeye düz bir şekilde yaklaşıp yapışmasına ve düzgün bir montajın oluşmasını sağlayınız. Sürdüğünüz malzemenin kulakların her tarafına eşit yayılmasına dikkat ediniz. Vidaları aşırı sıkmayınız. Kulaklar dengeli bir şekilde yüzeylere yapıştıktan sonra kenarlardan taşan fazla malzemeyi temizleyiniz.

5- 5 metreye kadar kablo boyunda 1.5 mm², daha uzun boylarda 2.5 mm² kablo kullanınız.

ÖNEMLİ: Projektör ile verilen kabloları KISALTMAYINIZ. Ampul değişimi için gereklidir.

HUZME AYARI

Jabsco gömme projektörlerin ışıkları yatay olarak 7° ye kadar , dikey olarak 12 ° ye kadar tüm monte edilebildikleri yüzeyler için ayarlanabilirler.

Atomunuzu yukarı kaldırmak için atom ile dış gövde arasında bulunan lastik gövdedeki 2 adet vidayı saat yönünde birbirlerinin aynı miktarda olmak kaydı ile, istenilen açığı buluncaya kadar çevirin

Ayarlamanızı 1 vida için en çok 25 tur olmak kaydı ile sınırlayın. Ayarlar aynı şekilde istenildiği zaman gene değiştirilebilir. Vidaları saat yönünün aksi istikametinde çevirerek lambanızı eski haline getirebilirsiniz.

Atomunuzu aşağı yönde hareket ettirmek için bu sefer de aşağıdaki 2 adet vidaya yukarıdaki işlemleri aynen gerçekleştirerek; çevirip ayarlayın.

Atomunuzu yatay yönde hareket ettirmek için bu sefer de sağ veya soldaki 2 adet vidayı istenilen yöndekiler olmak şartıyla yukarıdaki işlemleri gerçekleştirerek çevirip ayarlayın.

ITT JABSCO Mamulleri dünyanın her ülkesinde hatalı tasarım, malzeme ve işçiliğe karşı satış tarihinden itibaren bir yıl süre ile garantilidir. Faturanız garanti belgenizdir. Dikkatle saklayınız.

ITT JABSCO

ITT JABSCO
ABD

ITT JABSCO
İngiltere

ITT FLUID PRODUCTS
Kanada

NHK Jabsco Co Ltd.
Japonya

JABSCO GmbH
Almanya

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

SUAT KARAOSMAN-DİZEL

Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Elmadağ Cad. 57 Elmadağ 34373 İstanbul

Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92 E posta: suatkaraosman@superonline.com