

BEP MARINE
MODEL 721 AKÜ SEÇİCİ ŞALTERİ



Akü seçici şalterleri; bir sistemi iki aküden seçtiğimiz akü ile beslememizi; ve/veya seçilen aküyü şarj etmemizi sağlar.

ÖZELLİKLER:

Yüksek akım kapasitesi:

- 310 Amper devamlı
- 500 Amper geçici
- 1000 Amper Marş (10 saniye)

Yüzeysel veya gömme montaj

Kilitlenebilir

KULLANIM: İstenilen aküyü seçmek için , topuzu gereken yöne çeviriniz. Akü 1, Akü 2, veya “Her İki Birinden” pozisyonunu seçebilirsiniz. **DİKKAT:** Motor çalışırken, veya alternatör dışında herhangi bir şarj cihazı devredeyken; bir pozisyondan diğerine geçerken **sıfır üzerinden geçmeyiniz.** Sıfır üzerinden geçmek, şarj cihazının/alternatörün boşa kalmasına yol açıp, geçici gerilim dalgalanmaları yüzünden devredeki tüm cihazların ve alternatör konjektörünün yanmasına sebep olabilir.

MONTAJ: Ekte sunulan tipik devre şemasındaki gibi, akü sisteminin **sadece + uçlarına** bağlanır. Bağlantıların temiz ve sıkı olarak yapılmasını, kablo kesitlerinin yeterli olmasını sağlayınız.

KİLİT: 6 mm çaplı ve 75 mm çengel uzunluklu bir asma kilit ile kilitlenebilir.

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

SUAT KARAOSMAN-DİZEL

Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Elmadağ Cad. 57 Elmadağ 34373 İstanbul

Tel: (212) 248 21 70 , 248 25 28 , 230 65 15 Fax: (212) 230 73 92

e posta: suatkaraosman@superonline.com